

入力装置

アイコンについて:      対応      非対応(文字がグレーの箇所は非対応です)      以前の版から更新あり

タッチパネル

デバイスの有無 ※	有
マルチタッチ ※	対応
マルチタッチ(同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	対応
MaximumObscuringOpacityForTouch ※	0.8
DefaultActionModeHideDuration ※	2000
DoubleTapTimeout ※	300
JumpTapTimeout ※	500
KeyRepeatDelay ※	50
KeyRepeatTimeout ※	400
LongPressTimeout ※	400
MultiPressTimeout ※	300
PressedStateDuration ※	64
ScrollBarFadeDuration ※	250
ScrollDefaultDelay ※	300
ScrollFriction ※	0.015
TapTimeout ※	100
ZoomControlsTimeout ※	3000

キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	-

マイク

個数 ※	4
------	---

マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 7
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 7

MUSICのボリューム範囲 ※	0 – 15
ALARMのボリューム範囲 ※	1 – 7
NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 – 7
DTMFのボリューム範囲 ※	0 – 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 – 15

## マイク別情報1

デバイスID ※	20
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	–
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_1
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	<div> [100.0 Hz, -1.61 dB]  [106.0 Hz, -1.51 dB]  [112.0 Hz, -1.39 dB]  [118.0 Hz, -1.27 dB]  [125.0 Hz, -1.26 dB]  [132.0 Hz, -1.24 dB]  [140.0 Hz, -1.21 dB]  [150.0 Hz, -1.11 dB]  [160.0 Hz, -0.92 dB]  [170.0 Hz, -0.66 dB]  [180.0 Hz, -0.34 dB]  [190.0 Hz, -0.08 dB]  [200.0 Hz, 0.14 dB]  [212.0 Hz, 0.17 dB]  [224.0 Hz, 0.08 dB]  [236.0 Hz, 0.16 dB]  [250.0 Hz, 0.51 dB]  [265.0 Hz, 0.76 dB]  [280.0 Hz, 0.41 dB]  [300.0 Hz, -0.04 dB]  [315.0 Hz, -0.14 dB]  [335.0 Hz, -0.35 dB]  [355.0 Hz, -0.79 dB]  [375.0 Hz, -0.89 dB]  [400.0 Hz, -0.87 dB]  [425.0 Hz, -0.89 dB]  [450.0 Hz, -0.79 dB]  [475.0 Hz, -0.72 dB]  [500.0 Hz, -0.66 dB]  [530.0 Hz, -0.63 dB]  [560.0 Hz, -0.34 dB]  [600.0 Hz, 0.05 dB]  [630.0 Hz, 0.32 dB]  [670.0 Hz, 0.81 dB]  [710.0 Hz, 0.92 dB]  [750.0 Hz, 0.89 dB]  [800.0 Hz, 0.99 dB]  [850.0 Hz, 0.99 dB]  [900.0 Hz, 0.83 dB] </div>

[950.0 Hz, 1.28 dB]  
[1000.0 Hz, 0.0 dB]  
[1060.0 Hz, 0.05 dB]  
[1120.0 Hz, 1.0 dB]  
[1180.0 Hz, 0.28 dB]  
[1250.0 Hz, 0.07 dB]  
[1320.0 Hz, 1.66 dB]  
[1400.0 Hz, 1.65 dB]  
[1500.0 Hz, 1.26 dB]  
[1600.0 Hz, 1.42 dB]  
[1700.0 Hz, 1.85 dB]  
[1800.0 Hz, 1.68 dB]  
[1900.0 Hz, 1.86 dB]  
[2000.0 Hz, 2.74 dB]  
[2120.0 Hz, 2.97 dB]  
[2240.0 Hz, 2.52 dB]  
[2360.0 Hz, 3.52 dB]  
[2500.0 Hz, 3.2 dB]  
[2650.0 Hz, 3.68 dB]  
[2800.0 Hz, 2.99 dB]  
[3000.0 Hz, 4.1 dB]  
[3150.0 Hz, 4.49 dB]  
[3350.0 Hz, 4.11 dB]  
[3550.0 Hz, 4.43 dB]  
[3750.0 Hz, 5.52 dB]  
[4000.0 Hz, 5.61 dB]  
[4250.0 Hz, 5.36 dB]  
[4500.0 Hz, 5.93 dB]  
[4750.0 Hz, 7.33 dB]  
[5000.0 Hz, 8.67 dB]  
[5300.0 Hz, 8.96 dB]  
[5600.0 Hz, 10.03 dB]  
[6000.0 Hz, 11.52 dB]  
[6300.0 Hz, 11.9 dB]  
[6700.0 Hz, 13.56 dB]  
[7100.0 Hz, 15.64 dB]  
[7500.0 Hz, 17.43 dB]  
[8000.0 Hz, 20.95 dB]  
[8500.0 Hz, 26.12 dB]  
[9000.0 Hz, 31.87 dB]  
[9500.0 Hz, 32.02 dB]  
[10000.0 Hz, 25.76 dB]  
[10600.0 Hz, 20.7 dB]  
[11200.0 Hz, 14.19 dB]  
[11800.0 Hz, 13.9 dB]  
[12500.0 Hz, 12.55 dB]  
[13200.0 Hz, 13.54 dB]  
[14000.0 Hz, 14.2 dB]  
[15000.0 Hz, 11.28 dB]  
[16000.0 Hz, 10.93 dB]  
[17000.0 Hz, 10.87 dB]  
[18000.0 Hz, 10.72 dB]  
[19000.0 Hz, 9.15 dB]  
[20000.0 Hz, 12.07 dB]

▲閉じる

グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0

マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	29.0 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	135.0 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.04582, 0.00535, 0.00635
マイクの感度 ※	-41.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

## マイク別情報2

デバイスID ※	38
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	h2w38
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

## マイク別情報3

デバイスID ※	31
アドレス ※	0
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	31
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0

左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	−3.4028235E38, −3.4028235E38, −3.4028235E38
マイクの感度 ※	−3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	−

#### マイク別情報4

デバイスID ※	23
アドレス ※	−
チャンネルマップ ※	−
デバイスの識別子 ※	23
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	−
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	−3.4028235E38, −3.4028235E38, −3.4028235E38
マイクの感度 ※	−3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	FM_TUNER

#### マイク別情報5

デバイスID ※	−
アドレス ※	−
チャンネルマップ ※	−
デバイスの識別子 ※	−
マイクの方向性 ※	−
周波数とレスポンス ※	−
グループID ※	−
グループ内インデックス ※	−
マイク位置 ※	−
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	− dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	− dB
マイクの向き (x, y, z) ※	−
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	−
マイクの感度 ※	−
デバイスタイプ識別子 ※	−

SupportsSensorToggle

CAMERA ※	有
MICROPHONE ※	有

その他

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	対応
--------------------	----

※: Android標準APIで取得した値を掲載