

入力装置

アイコンについて: ☐ 対応 ☐ 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ☐ 以前の版から更新あり

タッチパネル

| | |
|-----------------------------------|-------|
| デバイスの有無 ※ | ✔ 有 |
| マルチタッチ ※ | ✔ 対応 |
| マルチタッチ (同時取得可能点数) | 10 |
| スタイラス入力 ※ | — 対応 |
| MaximumObscuringOpacityForTouch ※ | 0.8 |
| DefaultActionModeHideDuration ※ | 2000 |
| DoubleTapTimeout ※ | 300 |
| JumpTapTimeout ※ | 500 |
| KeyRepeatDelay ※ | 50 |
| KeyRepeatTimeout ※ | 500 |
| LongPressTimeout ※ | 500 |
| MultiPressTimeout ※ | 300 |
| PressedStateDuration ※ | 64 |
| ScrollBarFadeDuration ※ | 250 |
| ScrollDefaultDelay ※ | 300 |
| ScrollFriction ※ | 0.015 |
| TapTimeout ※ | 180 |
| ZoomControlsTimeout ※ | 3000 |

キーイベント

| | |
|--|---------------------|
| 電源キーに対応するキーイベント | KEYCODE_POWER (長押し) |
| 音量大キーに対応するキーイベント | KEYCODE_VOLUME_UP |
| 音量小キーに対応するキーイベント | KEYCODE_VOLUME_DOWN |
| その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント | — |

マイク

| | |
|------|---|
| 個数 ※ | 5 |
|------|---|

マイクストリームのボリューム範囲

| | |
|----------------------|--------|
| VOICE_CALLのボリューム範囲 ※ | 1 - 7 |
| SYSTEMのボリューム範囲 ※ | 0 - 15 |
| RINGのボリューム範囲 ※ | 0 - 15 |

| | |
|-------------------------|--------|
| MUSICのボリューム範囲 ※ | 0 – 15 |
| ALARMのボリューム範囲 ※ | 0 – 15 |
| NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※ | 0 – 15 |
| DTMFのボリューム範囲 ※ | 0 – 15 |
| ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※ | 1 – 15 |

マイク別情報1

| | |
|-------------|--|
| デバイスID ※ | 15 |
| アドレス ※ | bottom |
| チャンネルマップ ※ | – |
| デバイスの識別子 ※ | builtin_mic_1 |
| マイクの方向性 ※ | OMNI |
| 周波数とレスポンス ※ | [100.0 Hz, -0.78 dB] [106.0 Hz, -0.71 dB] [112.0 Hz, -0.64 dB] [118.0 Hz, -0.6 dB] [125.0 Hz, -0.55 dB] [132.0 Hz, -0.5 dB] [140.0 Hz, -0.47 dB] [150.0 Hz, -0.42 dB] [160.0 Hz, -0.39 dB] [170.0 Hz, -0.36 dB] [180.0 Hz, -0.34 dB] [190.0 Hz, -0.33 dB] [200.0 Hz, -0.32 dB] [212.0 Hz, -0.29 dB] [224.0 Hz, -0.28 dB] [236.0 Hz, -0.28 dB] [250.0 Hz, -0.27 dB] [265.0 Hz, -0.25 dB] [280.0 Hz, -0.25 dB] [300.0 Hz, -0.24 dB] [315.0 Hz, -0.23 dB] [335.0 Hz, -0.23 dB] [355.0 Hz, -0.22 dB] [375.0 Hz, -0.22 dB] [400.0 Hz, -0.19 dB] [425.0 Hz, -0.17 dB] [450.0 Hz, -0.15 dB] [475.0 Hz, -0.15 dB] [500.0 Hz, -0.14 dB] [530.0 Hz, -0.14 dB] [560.0 Hz, -0.12 dB] [600.0 Hz, -0.11 dB] [630.0 Hz, -0.1 dB] [670.0 Hz, -0.1 dB] [710.0 Hz, -0.08 dB] [750.0 Hz, -0.07 dB] [800.0 Hz, -0.07 dB] [850.0 Hz, -0.04 dB] [900.0 Hz, -0.03 dB] |

[950.0 Hz, -0.01 dB]
 [1000.0 Hz, 0.0 dB]
 [1060.0 Hz, 0.04 dB]
 [1120.0 Hz, 0.06 dB]
 [1180.0 Hz, 0.07 dB]
 [1250.0 Hz, 0.08 dB]
 [1320.0 Hz, 0.13 dB]
 [1400.0 Hz, 0.09 dB]
 [1500.0 Hz, 0.14 dB]
 [1600.0 Hz, 0.19 dB]
 [1700.0 Hz, 0.23 dB]
 [1800.0 Hz, 0.28 dB]
 [1900.0 Hz, 0.29 dB]
 [2000.0 Hz, 0.31 dB]
 [2120.0 Hz, 0.37 dB]
 [2240.0 Hz, 0.88 dB]
 [2360.0 Hz, 0.86 dB]
 [2500.0 Hz, 0.77 dB]
 [2650.0 Hz, 0.78 dB]
 [2800.0 Hz, 0.84 dB]
 [3000.0 Hz, 0.86 dB]
 [3150.0 Hz, 1.05 dB]
 [3350.0 Hz, 1.12 dB]
 [3550.0 Hz, 1.18 dB]
 [3750.0 Hz, 1.25 dB]
 [4000.0 Hz, 1.43 dB]
 [4250.0 Hz, 1.66 dB]
 [4500.0 Hz, 1.83 dB]
 [4750.0 Hz, 2.02 dB]
 [5000.0 Hz, 2.23 dB]
 [5300.0 Hz, 2.59 dB]
 [5600.0 Hz, 2.84 dB]
 [6000.0 Hz, 3.35 dB]
 [6300.0 Hz, 4.01 dB]
 [6700.0 Hz, 6.82 dB]
 [7100.0 Hz, 6.62 dB]
 [7500.0 Hz, 6.42 dB]
 [8000.0 Hz, 7.3 dB]
 [8500.0 Hz, 8.23 dB]
 [9000.0 Hz, 7.54 dB]
 [9500.0 Hz, 12.68 dB]
 [10000.0 Hz, 13.76 dB]
 [10600.0 Hz, 18.69 dB]
 [11200.0 Hz, 19.68 dB]
 [11800.0 Hz, 20.9 dB]
 [12500.0 Hz, 23.7 dB]
 [13200.0 Hz, 25.1 dB]
 [14000.0 Hz, 21.65 dB]
 [15000.0 Hz, 16.18 dB]
 [16000.0 Hz, 18.84 dB]
 [17000.0 Hz, 25.44 dB]
 [18000.0 Hz, 23.48 dB]
 [19000.0 Hz, 23.22 dB]
 20000.0 Hz, 24.88 dB

▲閉じる

グループID ※

0

グループ内インデックス ※

0

| | |
|--------------------------|------------------------|
| マイク位置 ※ | UNKNOWN |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | 28.5 dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | 132.5 dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | 0.0, 0.0, 1.0 |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | 0.0269, 0.0058, 0.0079 |
| マイクの感度 ※ | -37.0 |
| デバイスタイプ識別子 ※ | BUILTIN_MIC |

マイク別情報2

| | |
|-------------|--|
| デバイスID ※ | 17 |
| アドレス ※ | back |
| チャンネルマップ ※ | - |
| デバイスの識別子 ※ | builtin_mic_2 |
| マイクの方向性 ※ | OMNI |
| 周波数とレスポンス ※ | [106.0 Hz, -0.75 dB] [112.0 Hz, -0.74 dB] [118.0 Hz, -0.69 dB] [125.0 Hz, -0.65 dB] [132.0 Hz, -0.62 dB] [140.0 Hz, -0.61 dB] [150.0 Hz, -0.56 dB] [160.0 Hz, -0.53 dB] [170.0 Hz, -0.5 dB] [180.0 Hz, -0.47 dB] [190.0 Hz, -0.43 dB] [200.0 Hz, -0.4 dB] [212.0 Hz, -0.37 dB] [224.0 Hz, -0.36 dB] [236.0 Hz, -0.33 dB] [250.0 Hz, -0.3 dB] [265.0 Hz, -0.28 dB] [280.0 Hz, -0.25 dB] [300.0 Hz, -0.24 dB] [315.0 Hz, -0.24 dB] [335.0 Hz, -0.24 dB] [355.0 Hz, -0.25 dB] [375.0 Hz, -0.24 dB] [400.0 Hz, -0.12 dB] [425.0 Hz, -0.1 dB] [450.0 Hz, -0.08 dB] [475.0 Hz, -0.09 dB] [500.0 Hz, -0.07 dB] [530.0 Hz, -0.07 dB] [560.0 Hz, -0.06 dB] [600.0 Hz, -0.06 dB] [630.0 Hz, -0.06 dB] [670.0 Hz, -0.05 dB] [710.0 Hz, -0.04 dB] [750.0 Hz, -0.05 dB] [800.0 Hz, -0.04 dB] |

[850.0 Hz, -0.01 dB]
[900.0 Hz, 0.02 dB]
[950.0 Hz, 0.02 dB]
[1000.0 Hz, 0.0 dB]
[1060.0 Hz, 0.02 dB]
[1120.0 Hz, 0.03 dB]
[1180.0 Hz, 0.07 dB]
[1250.0 Hz, 0.1 dB]
[1320.0 Hz, 0.1 dB]
[1400.0 Hz, 0.13 dB]
[1500.0 Hz, 0.01 dB]
[1600.0 Hz, 0.01 dB]
[1700.0 Hz, 0.1 dB]
[1800.0 Hz, 0.11 dB]
[1900.0 Hz, 0.19 dB]
[2000.0 Hz, 0.24 dB]
[2120.0 Hz, 0.38 dB]
[2240.0 Hz, 0.46 dB]
[2360.0 Hz, 0.26 dB]
[2500.0 Hz, 0.27 dB]
[2650.0 Hz, 0.43 dB]
[2800.0 Hz, 0.76 dB]
[3000.0 Hz, 0.75 dB]
[3150.0 Hz, 1.09 dB]
[3350.0 Hz, 1.09 dB]
[3550.0 Hz, 0.94 dB]
[3750.0 Hz, 1.06 dB]
[4000.0 Hz, 1.21 dB]
[4250.0 Hz, 1.47 dB]
[4500.0 Hz, 1.45 dB]
[4750.0 Hz, 1.36 dB]
[5000.0 Hz, 2.07 dB]
[5300.0 Hz, 2.85 dB]
[5600.0 Hz, 2.9 dB]
[6000.0 Hz, 3.85 dB]
[6300.0 Hz, 4.65 dB]
[6700.0 Hz, 5.84 dB]
[7100.0 Hz, 5.46 dB]
[7500.0 Hz, 6.15 dB]
[8000.0 Hz, 7.5 dB]
[8500.0 Hz, 8.3 dB]
[9000.0 Hz, 10.62 dB]
[9500.0 Hz, 12.7 dB]
[10000.0 Hz, 16.65 dB]
[10600.0 Hz, 20.95 dB]
[11200.0 Hz, 25.41 dB]
[11800.0 Hz, 26.32 dB]
[12500.0 Hz, 20.2 dB]
[13200.0 Hz, 16.6 dB]
[14000.0 Hz, 11.24 dB]
[15000.0 Hz, 7.85 dB]
[16000.0 Hz, 7.62 dB]
[17000.0 Hz, 20.19 dB]
[18000.0 Hz, 7.32 dB]
[19000.0 Hz, 2.87 dB]
[20000.0 Hz, 5.18 dB]

[▲閉じる](#)

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| グループ内インデックス ※ | 1 |
| マイク位置 ※ | UNKNOWN |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | 28.5 dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | 132.5 dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | 0.0, 1.0, 0.0 |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | 0.0546, 0.1456, 0.00415 |
| マイクの感度 ※ | -37.0 |
| デバイスタイプ識別子 ※ | BUILTIN_MIC |

マイク別情報3

| | |
|--------------------------|---|
| デバイスID ※ | 32 |
| アドレス ※ | - |
| チャンネルマップ ※ | - |
| デバイスの識別子 ※ | h2w32 |
| マイクの方向性 ※ | UNKNOWN |
| 周波数とレスポンス ※ | - |
| グループID ※ | GROUP_UNKNOWN |
| グループ内インデックス ※ | INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN |
| マイク位置 ※ | PERIPHERAL |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | -3.4028235E38 dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | -3.4028235E38 dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | 0.0, 0.0, 0.0 |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | -3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38 |
| マイクの感度 ※ | -3.4028235E38 |
| デバイスタイプ識別子 ※ | - |

マイク別情報4

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| デバイスID ※ | 24 |
| アドレス ※ | 0 |
| チャンネルマップ ※ | - |
| デバイスの識別子 ※ | 24 |
| マイクの方向性 ※ | UNKNOWN |
| 周波数とレスポンス ※ | - |
| グループID ※ | GROUP_UNKNOWN |
| グループ内インデックス ※ | INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN |
| マイク位置 ※ | PERIPHERAL |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | -3.4028235E38 dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | -3.4028235E38 dB |

| | |
|-------------------------|---|
| マイクの向き (x, y, z) ※ | 0.0, 0.0, 0.0 |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | -3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38 |
| マイクの感度 ※ | -3.4028235E38 |
| デバイスタイプ識別子 ※ | - |

マイク別情報5

| | |
|--------------------------|---|
| デバイスID ※ | 18 |
| アドレス ※ | - |
| チャンネルマップ ※ | - |
| デバイスの識別子 ※ | 18 |
| マイクの方向性 ※ | UNKNOWN |
| 周波数とレスポンス ※ | - |
| グループID ※ | GROUP_UNKNOWN |
| グループ内インデックス ※ | INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN |
| マイク位置 ※ | PERIPHERAL |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | -3.4028235E38 dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | -3.4028235E38 dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | 0.0, 0.0, 0.0 |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | -3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38 |
| マイクの感度 ※ | -3.4028235E38 |
| デバイスタイプ識別子 ※ | FM_TUNER |

SupportsSensorToggle

| | |
|--------------|-----|
| CAMERA ※ | ✔ 有 |
| MICROPHONE ※ | ✔ 有 |

その他

| | |
|--------------------|------|
| 指紋認証センサーでのジェスチャー検出 | ✔ 対応 |
|--------------------|------|

※: Android標準APIで取得した値を掲載